ST 42 AB



mit A-Modul 42 ab Werk. Informationen zum A-Modul 42 finden Sie auf Seite 59







Тур	Systemtelefon
Art	Schnurgebunden
Anschlussart	Digitalport (S0/UP0)
Modulare Erweiterungen	A-Modul 42 und (BT Modul 40
Externe Erweiterungen	oder En-Modul 42) STE 40
Headset-Buchse RJ 45/DHSG/Bluetooth	V / V /optional
Display	SW/32 x 85 mm/Bel.
Gehäusefarben	Silber/Schwarz
Gehäuseabmessungen	235 x 210 x 130 mm
Stromversorgung	über TK-Anlage
Steckernetzteil	Zubehör
Energiebedarf max.	1,4 Watt
Datumsanzeige	Datum/KW/Weltzeit
Navigationstasten	Menüangepasst
Inkognito	V
Funktionstasten/STE 40 Erweiterung möglich	10 x 2/ ✓
Kurzwahltasten	-
Zielwahltasten	-
Intern/Telefonbucheinträge	1000 AS/AC und 5000 ES
CLIP-Funktion – Sehen wer anruft	✓
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name	V
CTI – Wählen per Mausklick	<i>V</i>
Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon	V / V
Anrufliste	•
Freisprechen/Lauthören	•
Rufumleitung schalten	
Reservierung einer Leitung	
Ruf abweisen	
Anklopfen ein/aus	
Anruffilter und Anrufschutz	V
Ausschalten des Tonrufs	<i>y</i>
Zeitgesteuerte Rufweiterschaltung	<i>y</i>
Besetztton für Anrufer ein/aus	V
Durchsage zu Systemtelefonen Dauer/Gesprächskostenanzeige	V/V
Fernabfrage tauglich	<i>V</i> / <i>V</i>
Heranholen von Rufen anderer Telefone	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Interntaste	<u> </u>
Konferenzschaltung	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Timersteuerung	Y
Sehen wer telefoniert	,
Gruppensteuerung	Y
Zwischen Verbindungen wechseln	<i>y</i>
Kanzleifunktion und Hotelfunktion	V
Vermittlungsfunktion	V
Mikrofonstummschaltung	V
Telefonschloss	V
Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt)	✓ ²
Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity)	✓ ²
Wandmontage möglich	✓
Taste: Haustür sprechen/öffnen	✓
Schalten von externen Geräten	✓ ³
Wecken	✓
Busylight/VIPlight	-
Türgongsimulation	V
Klingeltöne	7 ⁵
Steuerung SmartHome	V
	(



Zubehör:

	BestNr
- Untangler® (5er Pack)	6100462
- STE 40	s.u.
- Wandhalter	6100872
- Bluetooth-Modul 40	6101031
- Headset 920	6101195
- Headset 1900 Mono	6101133
- Headset 1900 Duo	6101134
- Headset 2300	6101342
- Headset 2400	6101046
- Headset 9450	6101138
- Headset Motion BT	6101356
- Headset Stealth BT	6101432
- KS 510 BT	6101271
- Steckernetzteil ST 40/42/45/STE40	6100826
- En-Modul 42	6101390


Die Systemtelefonerweiterung **STE 40** hat 30 frei programmierbare Tasten inklusive LED Unterstützung

schwarz Best.-Nr. 6100288 silber Best-Nr. 6100287 reinweiß Best-Nr. 6101314 Steckernetzteil Best-Nr. 6100826 für den Betrieb des STE 40 erforderlich Gehäuseabmessungen 235 x 128 x 80

Display

Displaytype: FSTN Grafisch mit Neigungseinstellung Größe: 32 mm Höhe 85 mm Breite/Pixel 64 x 192 Pixelgröße: 0,39 x 0,39 mm Pixelanordnung: Inline Hintergrundbeleuchtung: LED weiß

Displayglas: Klar Betrachtungswinkel: Bis 60 Grad



Farbe	
Best-Nr. 6101218	610121
Best-Nr. 6101218	610121
Best-Nr. 6101218	610121

✓² in Verbindung mit classics Kommunikationssystemen ✓³ in Verbindung mit Kommunikationssystemen die eine Relaisschaltung beinhalten 75 Bei Verwendung eines A-Moduls sind weitere Klingeltöne als Wave-Datei einspielbar